КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 331

LMP 331	XXX	XXXX	X	X	X	X	XXX	X	XXX
КАЛИБРОВКА									
в бар	430								
в м. вод. ст.	431								
ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА									
0...0,04 бар (0...0,4 м вод. ст.) 0,2 бар		0400							
0...0,06 бар (0...0,6 м вод. ст.) 0,2 бар		0600							
0...0,10 бар (0…1,0 м вод. ст.) 0,5 бар		1000							
0...0,16 бар (0…1,6 м вод. ст.) 0,5 бар		1600							
0...0,25 бар (0…2,5 м вод. ст.) 1 бар		2500							
0...0,4 бар (0…4,0 м вод. ст.) 1 бар		4000							
0...0,6 бар (0…6,0 м вод. ст.) 3 бар		6000							
0...1,0 бар (0…10,0 м вод. ст.) 3 бар		1001							
0...1,6 бар (0…16,0 м вод. ст.) 6 бар		1601							
0...2,5 бар (0…25,0 м вод. ст.) 6 бар		2501							
0...4,0 бар (0…40,0 м вод. ст.) 20 бар		4001							
0...6,0 бар (0…60,0 м вод. ст.) 20 бар		6001							
0...10,0 бар (0..100,0 м вод. ст.) 20 бар		1002							
0...16,0 бар (0...160,0 м вод. ст.) 60 бар		1602							
0...25,0 бар (0...250,0 м вод. ст.) 60 бар		2502							
0…40,0 бар (0...400,0 м вод. ст.) 100 бар		4002							
Другой (указать при заказе)		9999							
По запросу для двухдиапазонного исполнения		9999-9999(1)							
По запросу для трехдиапазонного исполнения		9999-9999-9999(1)							
МАТЕРИАЛ КОРПУСА									
Нержавеющая сталь 1.4571			1						
Другой (указать при заказе)			9						
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ									
Нержавеющая сталь 1.4435				1					
Другой (указать при заказе)				9					
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ									
4…20 мА / 2-х пров.					1				
0…20 мА / 3-х пров.					2				
0…10 В / 3-х пров.					3				
0…5 В / 3-х пров.					4				
0…1 В / 3-х пров.					5				
1…6 В / 3-х пров.					6				
4…20 мА / 3-х пров. / 14…36 В					7				
4…20 мА / 2-х пров./ 0ExiaIICT4 / DIN 43650					E				
0…5 В / 3-х пров. / 7…15 В					L				
0,5…4,5 В / 3-х пров. / 6…15 В					R				
0,5…4,5 В / 3-х пров. / 5 В					S				
0,4…2 В / 3-х пров. / 3…5 В					T				
0,5…2,5 В / 3-х пров. / 3…5 В					P				
0,8…3,2 В / 3-х пров. / 6…15 В					M				
Другой (указать при заказе)					9				
УПЛОТНЕНИЕ									
FKM						1			
EPDM						3			
Другое (указать при заказе)						9			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
Разъем DIN 43650 (IP 65)							100		
Разъем Binder 723 5-конт. (IP 67)							200		
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)							400		
Разъем Buccaneer (IP 68)							500		
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъёма DIN 43650)							E00		
Разъем M12x1 (4-конт.) (Binder 713)							M00		
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления							TR0		
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления							TA0		
Другое (указать при заказе)							999		

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 331 (продолжение)

LMP 331	XXX	XXXX	X	X	X	X	XXX	X	XXX
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ									
0,5% (0,1 < P_N < 0,4 бар)								5	
0,35% (стандарт P_N > 0,4 бар)								3	
0,25% (P_N > 0,4 бар)								2	
0,2 % (избыт. давл., 1 ≤ PN ≤ 40 бар)								B	
0,1 % (1 ≤ PN ≤ 40 бар)								1	
1 % (PN < 0,1 бар)								8	
Другая (указать при заказе)								9	
0,5% с протоколом (0,1 < P_N < 0,4 бар)								T	
0,35% с протоколом (стандарт P_N > 0,4 бар)								S	
0,25% с протоколом (P_N > 0,4 бар)								R	
0,2 % с протоколом (избыт. давл., 1 ≤ PN ≤ 40 бар)								Q	
0,1 % с протоколом (1 ≤ PN ≤ 40 бар)								P	
1 % с протоколом (PN < 0,1 бар)								U	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Температурная компенсация в диапазоне -20…+50 °C									006
Дополнительная защита от конденсата									037
Двухдиапазонное									02R
Трехдиапазонное									03R
Другое (указать при заказе)									999

(1)-Датчики с выходным сигналом 4…20 мА/2-х пров. могут быть изготовлены в многодиапазонном исполнении. Диапазоны могут быть выбраны как из ряда номинальных диапазонов, так и заданы пользователем. Значение наименьшего диапазона не может быть меньше 1/10 от значения наибольшего диапазона.

Пример
LMP 331 430-1000-1-1-1-1-100-5-00R

Пример кода заказа трехдиапазонного исполнения
LMP 331 430-6001-4001-2501-1-1-1-1-100-5-03R