Код заказа

УРС-003 – □□–□□□□–□□□–□–□□□□–N

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ (трубопроводов) РАСХОДОМЕРА И ЧИСЛО ЛУЧЕЙ	
одноканальный однолучевой (2 ПЭП)	**11**
одноканальный двухлучевой (4 ПЭП)	**12**
двухканальный, по одному лучу на канал (4 ПЭП)	**22**

УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДУ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ	
на малые диаметры версия без заводского ИУ*	**00LV**
на большие диаметры версия без заводского ИУ*	**00HV**
от 15 до 2000 мм	**0015…2000**
для двух разных Ду диаметры указываются через дробь в формате XXXX/XXXX, например, 0300/0250	

МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ, ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЭП, ФЛАНЦЕВ	
нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)	**C**
нелегированная сталь (Сталь 20)	**F**
для двух разных Ду, если исполнения по материалам различаются, то материалы указываются через дробь, в формате XXX/XXX, например, CFF/CFF	

НАЛИЧИЕ И ВИД ПОВЕРКИ (на маркировочном шильдике допускается не указывать)	
не требуется (без поверки)	**N**
поверен проливным методом	**P**
поверен имитационным методом	**M**

ДЛИНА КАБЕЛЯ РК-50 ОТ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ДО ПЭП (суммируются все длины от каждого ПЭП, для каждой пары датчиков используется одинаковая длина**)	
без кабеля	**0000**
от 20 до 2000 м (максимальная длина 4×500=2000 м)	**0020…2000**

СПОСОБ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ ПЭП на трубопроводе или ИУ	
по диаметру (для Ду от 32 до 2000 мм	**D**
по одной хорде (для Ду от 200 до 2000 мм	**H**
по двум хордам (для Ду от 50 до 2000 мм	**G**
по оси трубы (возможно только для Ду=15…32 мм)	**B**

Пример: **УРС-003-12-0300-CCF-G-0400-N**

Примечание: ИУ – измерительный участок с установленными датчиками ПЭП.
При заказе ПЭП указывают вид электрических присоединений в коде:
– ПЭП-3-4 – разъем DIN 43650C (IP65);
– ПЭП-3-4-М – разъем M12x1 (IP67);
– ПЭП-3-4-С-100 – кабельный ввод (IP68), например, 100 м (последняя цифра).

* При поставке УРС-003 без заводского ИУ, расходомер комплектуется датчиками ПЭП, держателями ПЭП под приварку на трубу заказчика, гайками держателей и прокладками в соответствии с заявленным количеством каналов (трубопроводов) и числом лучей (п. 2 кода условного обозначения).
** Для двух разных Ду длина кабелей для каждого из 2 каналов уточняется при заказе.